

Galaxy 3 NF&A2P
Centrales d'alarme intrusion

Honeywell



SYSTEME D'ALARME INTRUSION MIXTE DE HAUTE
QUALITE, CERTIFIÉ NF&A2P TYPE 3, ASSOCIE A UNE
GAMME COMPLETE D'ACCESSOIRES

**Le meilleur système d'alarme
intrusion pour le commerce
et l'industrie**

Gamme de centrales d'alarme Galaxy 3 NF&A2P type 3

Créée sur les bases des centrales Galaxy 8 à 512, la gamme Galaxy 3 fournit des solutions d'intrusion fiables et de haute qualité pour des applications commerciales et industrielles. Conçue pour simplifier la tâche de l'installateur et de l'utilisateur, la gamme Galaxy 3 associe une grande polyvalence à un caractère pratique et intuitif. Les centrales de la gamme Galaxy 3 sont certifiées NF&A2P type 3.

La gamme Galaxy 3 se compose de trois centrales: la Galaxy 3-48, la Galaxy 3-144 et la Galaxy 3-520.



Caractéristiques principales de la Galaxy 3:

- Compatibilité complète avec les périphériques Galaxy existants
- Transmission des alarmes sous différents protocoles SIA niveaux 0 à 3, Contact ID, Microtech) :via différents réseaux de communication RTC (inclus sur la carte mère), Ethernet, RNIS, RS232
- Transmission de secours programmable
- La nouvelle clé de programmation amovible SPI key permet de mémoriser facilement la configuration de la centrale et sa mise à niveau
- Pour chaque zone il est possible de distinguer une alarme d'une autoprotection ou d'une information de masquage
- Surveillance d'activité de zone pour identifier les capteurs défectueux avant un événement de panne critique
- Fonctions de diagnostic permettant la maintenance à distance des centrales Galaxy. L'interface RS232 intégrée permet la maintenance et le téléchargement sur site

Périphériques




La gamme Galaxy 3 offre une compatibilité avec un ensemble complet de périphériques :

- Clavier LCD Galaxy Mk7 F
 - Affichage de 2 lignes de 16 caractères alphanumériques
- Clavier LCD Galaxy Keyprox
 - Identique au clavier Galaxy Mk7 F avec lecteur de proximité ASK intégré
 - Permet la mise en service et hors service de la centrale en utilisant un badge de proximité
 - Peut être utilisé pour la configuration de système
- Module RIO F
 - Module d'extension de la centrale – 8 zones/4 sorties
- Module RIO RF
 - Module d'extension radio de la centrale
 - Supporte jusqu'à 32 zones radio + 30 télécommandes et dispose de 4 sorties filaires
- MAX3
 - Lecteur de proximité intérieur/ extérieur, pouvant être équipé d'une façade antivandale en option
- Alimentation auxiliaire Smart RIO EN F
 - Alimentation auxiliaire de 3 A avec un RIO intégré
- Modules de communication optionnels pour la transmission d'alarme et la maintenance à distance sur les réseaux IP/RTC/RNIS
- Module imprimante Galaxy

Logiciel PC

La gamme Galaxy 3 est complétée par un logiciel PC de télémaintenance :

- ACCeSS Lite : vous pouvez télécharger gratuitement ce logiciel sur notre site Internet : www.honeywell.com/security/fr

Caractéristiques	 Galaxy 3-48	 Galaxy 3-144	 Galaxy 3-520
Zones	16 à 48	16 à 144	16 à 520
Sorties	8 à 24	8 à 72	8 à 260
Alimentation intégrée	1.5A	2.5A	
Bus	1 x RS485	2 x RS485	4 x RS485
Claviers MKVII / Keyprox	8 (3)	16 (7)	32 (24)
MAX 3	4	8	32
Radio	Oui (Gamme 5800)		
Utilisateurs	100	250	999
Groupes	4	8	32
Timer (semainier)	2	2	2
Types de zone	49	49	49
Types de sortie	76	76	76
Librairie	538	538	538
Nombre d'évènements	1000	1500	1500
Historique	500	1000	1000
Multi-utilisateurs	4	8	16
MES auto	20 On/Off (par groupe)	20 On/Off (par groupe)	20 On/Off (par groupe)
Test préalables	Oui	Oui	Oui
Restriction MHS	Oui	Oui	Oui
Liens	64	128	256
MES partielle	Oui	Oui	Oui
MES nuit	Oui	Oui	Oui
Port RS232	Intégré (300-56K)		
Module Telecom Intégré	Oui (V.22) sur versions C de la Galaxy 3		
Sortie Imprimante	Oui	Oui	Oui
Télémaintenance	Oui	Oui	Oui
Module Ethernet	En option	En option	En option
Module télécom F externe	Oui	Oui	Oui
Module RS232 externe	Oui	Oui	Oui
Envoi de SMS	Oui	Oui	Oui
Module RNIS	En option	En option	En option

Honeywell Security and Custom Electronics

Parc Gutenberg
8, voie La Cardon
91120 Palaiseau
France

Tél. +33 (0) 1 64 53 80 40

Fax +33 (0) 1 64 53 80 44

www.honeywell.com/security/fr

HSCE-G3-04-FR(0307)SB-C
March 2007

© 2007 Honeywell International Inc.

Honeywell